



CASTLE C系列UPS 6~20kVA

不斷電系統專家

淨化電源、停電保護、電力管理、網路管理、完善服務、品質保證

- 完全零中斷備援電力
- 純淨正弦波輸出
- 提高效率節省用電
- 全新觸摸式開關
- 自動偵測電池狀態
- 輸出電壓自行切換
- 智慧型RS-232通訊介面
- 外觀優美體積小省空間



適用範圍

- PC . MAC
- 電子產品
- 網路系統
- 通信設備
- 精密儀器
- 醫療儀器
- 工作站: POS/ATM/CAD/CAM

飛瑞
An Eaton Brand

電氣規格 ON-LINE UPS直立式

型號	C-6000	C-10000	C-12000(C-1142)	3C-12000(C-1242)	3C-20000(C-1262)	
額定容量	6kVA	10kVA	12kVA		20kVA	
輸入	相數	單進/單出		三進/單出		
	額定電壓	1 ϕ 2 ω 220V		3 ϕ 4 ω 380/220V		
	電壓範圍	176~276V		±20%		
	頻率	60Hz±5%				
	功因	≥0.95				
電池	直流電壓	240V				
	型式	12V密閉式免維護				
	供電時間 全載	7分鐘(4200W)	5分鐘(7000W)	7分鐘(8400W)	10分鐘(14000W)	
	再充電時間	10小時回充90%滿電位				
輸出	電壓	1 ϕ 3 ω 110/220V				
	頻率	60Hz				
	電壓穩定度	±2%				
	頻率穩定度	±0.5%				
	波形失真	<4%(線性滿載負載)		<5%(線性滿載負載)		
	超載能力	110%~150% 維持30秒內	140% 維持30秒內	150% 維持30秒內		
	效率 AC to AC	≥87%	≥85%			
轉換時間	停電或復電	零中斷				
	UPS到BYPASS或逆向轉換	<2ms				
	超載消失	自動回復UPS供電				
噪音 1公尺距離	≤47dB	≤55dB		≤60dB		
指示燈	LED功能顯示器	電力輸入正常(綠色),變流器正常(綠色),負載跳由旁路供電(橙色),異常(紅色),負載指示(5個LED顯示器),電池放電指示(橙色),放電電池容量指示(5個LED顯示器)				
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲,當電池將用盡時每秒發警告聲				
	UPS異常	連續聲				
自動開機	市電斷電後,再復電時UPS具自動開機能力					
通訊介面	RS-232	斷電、電池低電壓,遙控UPS開關機,搭配Winpower監控軟體(或USHA需另購),支援Windows, Linux, UNIX等作業系統。				
	選購配備	AS400.SNMP.RS485.Modbus.				
環境	溫度	0~40°C				
	濕度	20~90%(不可結露)				
尺寸(mm)	主機	260×555×718	300×620×710	340×640×1001	340×640×980	380×626×980
	電池箱					380×626×980
重量(Kg)	主機	116	130	245	230	163
	電池箱					300

* BSMI認證:已取得經濟部標準檢驗局核發之商品驗證登錄證書。

* 可增加電池組,以延長備用時間。

* 規格變更時恕不另行通知,歡迎上網查詢最新規格

伊頓飛瑞慕品股份有限公司 EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD.

台北:
台北市114內湖區新湖三路93號
TEL : (02)6600-6688
FAX : (02)6606-8707

台中:
台中市408文心路一段306號5樓之一
TEL : (04)2328-1480
FAX : (04)2322-7214

高雄:
高雄市802苓雅區苓雅二路203號11樓
TEL : (07)334- 9119
FAX : (07)334-9099

經銷商

www.phoenixtec.com.tw 客服專線: 0800-011-912

www.eaton.com.cn/powerquality
©2010年伊頓公司 版權所有